

SERIE FXE T - Lasthebemagnettraverse

Elektropermanent Lasthebemagnete



Bild nur als Referenz

- ✓ Verfügbare Funkfernbedienung zum Anheben einzelner Platten.
- ✓ Ketten und Haken enthalten.
- ✓ Ösensensors - Demag nur bei freier Last
- ✓ Primäres Verbindungskabel bereit für 400V/25A fuse CEE 32A plug
- ✓ 360° LED Signalturm

FXE T 2500/50			
Wandstärke (mm)	MAX Last (kg)	MAX Abm. (mm)	
		L (max)	B (max)
4	500	4000	1500
6	750	4000	1500
8	1250	4000	2000
10	1750	4000	2000
15	2500	4000	2500

FXE T 4000/80			
Wandstärke (mm)	MAX Last (kg)	MAX Abm. (mm)	
		L (max)	B (max)
4	350	4000	1500
6	700	4000	1500
8	1000	4000	2000
10	1250	4000	2000
15	2500	5000	2500
25	4000	5000	2500

FXE T 6400/80			
Wandstärke (mm)	MAX Last (kg)	MAX Abm. (mm)	
		L (max)	B (max)
4	500	4000	2000
6	1000	6000	2500
8	1400	6000	2500
10	2000	6000	3000
15	4000	6000	3000
25	6400	6000	3000

MODELL	MAX LAST (kg)	Abmessungen (mm)			POLEN nr	POLE TYP	Abreißkraft kN	Gewicht kg
		L	B	H				
FXE T2500/50	2500	1000	630	380	2x18	50	96	138
FXE T4000/80	4000	1200	500	380	2x10	80	170	175
FXE T6400/80	6400	6150	780	1900	2x16	80	272	520

Gängiges Beispielmodell, viele andere Versionen verfügbar