

# SERIE FXE M - MODULEN

## Elektropermanent Lasthebemagnete



- ✓ Verbindung mit MFC-Magnetsteuereinheit für eines modularen Hebeseystems
- ✓ Steuerung über Funkfernbedienung - Handschalter, Kranfunk, Maschinensteuerung.
- ✓ Verbindung zu 400 V.
- ✓ Parallelbetrieb pow. max. 16 kVA/Channel
- ✓ Signalleuchte verfügbar

MODELL	MAX LAST		Abmessungen (mm)			POLEN nr	POLE TYP	Abreißkraft kN	Gewicht kg
	(kg)	from	L	B	H				
FXE M 150/50	150	15	164	95	64	2	50	7	6
FXE M 300/50	300	15	164	164	64	4	50	14	12
FXE M 400/50	400	15	294	95	64	4	50	14	12
FXE M 500/50	500	15	234	164	64	6	50	21	16
FXE M 600/50	600	15	420	95	64	6	50	21	16
FXE M 750/50	750	15	298	164	64	8	50	20	20
FXE M 1000/50	1000	15	680	95	64	10	50	36	28
FXE M 1100/50	1100	15	420	164	64	12	50	40	32
FXE M 1600/50	1600	15	620	164	64	18	50	60	46
FXE M 400/50+	400	15	294	95	83	4	50+	14	16
FXE M 600/50+	600	15	420	95	83	6	50+	21	20
FXE M 1000/50+	1000	15	680	95	83	10	50+	36	38
FXE M 1000/80	1000	25	228	228	89	4	80	36	30
FXE M 2500/80	2500	25	506	228	89	10	80	86	70
FXE M 4000/80	4000	25	783	228	89	16	80	140	107
FXE M 1600/100	1600	35	295	296	125	4	100	58	72
FXE M 2400/100	2400	35	415	296	125	6	100	87	104
FXE M 3200/100	3200	35	536	296	125	8	100	112	138
FXE M 4800/100	4800	35	778	296	125	12	100	168	196
FXE M 7200/100	7200	35	778	415	125	18	100	252	286

Gängiges Beispielmodell, viele andere Versionen verfügbar